

ST100H-het sterownik do rolet (dwa piloty w zestawie), superheterodyna**Cena : 186,96 zł**

Nr katalogowy : **ST100HS**
Producent : **Elmes Elektronik**
Dostępność : **Dostępny**
Stan magazynowy : **niski**
Średnia ocena : **brak recenzji**

ST100HS
Sterownik do rolet

Sterownik przeznaczony jest do zdalnego sterowania roletą okienną, rolowaną bramą garażową oraz innymi urządzeniami, w których stosuje się bezkomutatorowy silnik prądu zmiennego (zaleca się stosowanie silników z wyłącznikami krańcowymi np. firmy SOMFY). Sterownik ma zaciski do podłączenia sieci 230VAC, silnika 230VAC, lampy ostrzegawczej, wyłączników ściennych oraz sygnału z fotokomórki. Posiada następujące funkcje:

- współpraca z 1 albo 2 przyciskami pilota,
- sterowanie zewnętrzną lampą pełniącą funkcję ostrzegawczą albo oświetleniową,
- automatyczne zamykanie po upływie zaprogramowanego czasu PAUZY (1sek do 4min),
- automatyczne otwarcie rolety/bramy po zadziałaniu fotokomórki w czasie zamykania,
- przedłużenie czasu PAUZY, gdy zadziała fotokomórka.

Istnieje możliwość zamówienia specjalnej wersji tego sterownika z tzw. podtrzymaniem zamykania ST100H-pz. W tej wersji po całkowitym zamknięciu rolety na wyjściu zamykania silnika jest stale podawana faza. Uniemożliwia to ręczne otwarcie rolety, bo po podniesieniu rolety silnik natychmiast ją domyka. Dostępne wersje sterownika: ST100H, ST200H, ST100H-pz, ST200H-pz.

[Najważniejsze cechy systemów sterowania rolet firmy Elmes Elektronik](#)

SPECYFIKACJA

- odbiornik 433,92MHz (superheterodyna);
- pamięć pilotów: 12 (opcja 112);
- zasilanie sterownika: 230VAC, 2VA;
- wyjścia silnika: przekaźnikowe, 2 x NO, maks. 16A/250VAC;
- wyjście na lampę: maks. 5A/250VAC;
- wejście na fotokomórkę typu NC (normalnie zwarta);
- czas podtrzymania wyjść przekaźnikowych: 1 s do 4 min, wspólny dla zamykania i otwierania;
- czas PAUZY: 1 s do 4 min;
- wymiary zewnętrzne (dł/szer/wys) 87/87/39mm.