

Napęd do bramy wjazdowej skrzydłowej marki LiftMaster LA300EVK-01



Cena : 3.350,00 zł
Cena promocyjna : 3.200,00 zł

Nr katalogowy : **LA300EVK-01**
 Producent : **Liftmaster**
 Dostępność : **Dostępny**
 Stan magazynowy : **niski**
 Średnia ocena : **brak recenzji**

Bezobsługowy napęd 24 V do bram skrzydłowych o szerokości skrzydła do 3 metrów dla budownictwa mieszkaniowego. Nowoczesna konstrukcja połączona z zaawansowaną technologią. Technologia inteligentnego domu myQ Monitoruj i steruj bramą wjazdową i drzwiami garażowymi LiftMaster EV lub myQ LED z dowolnego miejsca. Otrzymuj powiadomienia w czasie rzeczywistym, ustawiaj harmonogramy i udostępniaj aplikację maksymalnie pięciu członkom rodziny i przyjaciołom. Nigdy więcej nie będziesz się zastanawiać, czy brama została otwarta

RAMIĘ LINIOWE

Zawartość:

Zestaw nr Podstawowy

zestaw + fotokomórki na podczerwień (772E-01) LA300EVK-01

Opcjonalnie za dopłatą + sygnał świetlny (FLA1LED) .

LA300EVK Specyfikacja techniczna

Napięcie wejściowe/częstotliwość 220/240 V AC / 50/60 Hz

Napięcie silnika 24 V DC

Siła ciągnięcia 1500 N Maks.

szerokość/waga skrzydła 2 m/300 kg, 2,5 m/250 kg, 3 m/200 kg Maks.

kąt otwarcia 120°

Maks. liczba cykli na godzinę/dobę 10/30

Czas otwierania do kąta 90° <1518 s

Zużycie energii w trybie czuwania 4,2

W System wyłączników krańcowych Odbojniki

Temperatura robocza od -20°C do +55°C

Klasa szczelności IP 44 (silnik)

Częstotliwość radiowa Zakres 868 MHz, zakres 433 MHz,

myQ Kod Security+ 2.0

Homelink Kompatybilne

Funkcje Sterowanie smartfonem (myQ)* Włączone

Podtrzymanie bateryjne**

Z opcjonalnym zestawem akumulatorów (490EV) (2 x akumulator kwasowo-ołowiowy 12 V)

Płytki sterownika Zewnętrzny Maks. liczba pilotów zdalnego sterowania 180 pilotów

Podłączane akcesoria

Akcesoria myQ Bramka myQ (828EV)

Akcesoria radiowe 433 MHz 4-kanałowy nadajnik (TX4UNIS), 4-kanałowy nadajnik (TX4UNIF), bezprzewodowy sterownik ścienny z dwoma przyciskami

wyłącznie do użytku wewnętrznego (128EV), bezprzewodowa klawiatura (747EV, 850EV, 780EV)

Akcesoria radiowe 868 MHz 4-kanałowy nadajnik (041ATX4EVF), 4-kanałowy nadajnik (TX4EVS)

Akcesoria bezpieczeństwa Czujnik podczerwieni (772E-01), sygnał świetlny (FLA1-LED), kontaktowa krawędź bezpieczeństwa 8,2 kilooma, 2 x akumulator

kwasowo-ołowiowy 12 V (490EV)

Pozostałe akcesoria

Przełącznik kluczykowy (montaż podtynkowy 100034, montaż natynkowy 100041),

odbojnik (dolny 203315, górny 203322), zamek elektryczny 24 V (600024),

blokada mechaniczna do podwójnych bram skrzydłowych (203339),

zestaw antenowy (SWG-ANT-EV)

Funkcje i złącza płytki sterownika:

Automatyczne uczenie siły, automatyczne odwrócenie siły, łagodny start/ łagodne zatrzymanie, regulacja siły, regulacja prędkości, częściowe otwarcie, timer zamykania, zintegrowany moduł radiowy, wyjście akcesoriów 24 V DC, sygnał świetlny, wejście zewnętrzne (maks. 3), zamek elektryczny, zamek magnetyczny, kontaktowa krawędź bezpieczeństwa (8,2 kilooma), zewnętrzny przekaźnik, czujniki podczerwieni (maks. 3), wyświetlacz LED do programowania, ochrona hasłem, licznik serwisowy.

*Wymaga użycia bramki myQ i urządzenia wykrywającego obecność (czujnika podczerwieni)

** Ograniczona funkcjonalność przy pracy z zasilaniem akumulatorowym